



Specificaties Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Bewegings- en Lichtsensor - 3 Uur Noodverlichting + Ring Zwart

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 255421   |
| EAN              | 8719157067140  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Black Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor+EM3 |
| Garantie         | 5 jaar   |
| Levensduur (uur) | 100000   |

## Technische Informatie

|                     |   |
|---------------------|---|
| Technologie         | LED Geïntegreerd                                |
| Netspanning (Volt)  | 220-240   |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar                               |
| Lumen per watt      | 120   |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur          | Wit   |
| Kleurinstelling     | CCT   |
| Optische Afdekking  | PC (Polycarbonate)                              |
| Powerfactor         | >0.50   |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw, Plafond                       |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht            |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                       |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +40                              |
| Kleur Armatuur           | Wit                                   |
| Behuizing                | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Noodverlichting          | 3 Uur                                 |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 325 |
| Hoogte (mm)   | 80  |

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|